

Návod k použití - AVATTO N-WOT10-USB, chytrá Wi-Fi zásuvka pod omítku s USB-A a USB-C

Zásuvka 230 V / 16 A · USB-A + USB-C až 20 W · do instalační krabice · Wi-Fi 2,4 GHz · aplikace Tuya Smart / Smart Life



- [1. K čemu zásuvka slouží](#)
- [2. Technické parametry](#)
- [3. Bezpečnostní pokyny](#)
- [4. Instalace](#)
- [5. Uvedení do provozu – aplikace](#)
- [6. Ovládání a funkce](#)
- [7. Obnovení továrního nastavení](#)
- [8. Řešení potíží](#)
- [9. Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)
- [10. Prodejce](#)

1. K čemu zásuvka slouží

Chytrá zásuvka nahradí běžnou zásuvku pod omítkou. Spotřebič v ní zapnete a vypnete z mobilu, hlasem nebo podle plánu; porty USB-A a USB-C nabíjejí telefon či tablet bez nabíječky (rychlónabíjení QC 3.0+, FCP, AFC).

2. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	AVATTO N-WOT10-USB (-W bílá, -B černá)
Napájení	100–240 V AC, 50/60 Hz
Zásuvka	max. 16 A, zátěž do 3 000 W (špičkově 3 600 W)
USB-A	DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
USB-C	DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A
USB celkem	5 V / 3,4 A max.
Wi-Fi	2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Pohotovostní příkon	< 0,6 W
Rozměry	86 × 86 × 45 mm
Aplikace	Tuya Smart / Smart Life; Amazon Alexa, Asistent Google

3. Bezpečnostní pokyny

- Instalaci smí provést jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Před prací vypněte jistič a ověřte, že vodiče nejsou pod napětím.
- Nepřekračujte zatížení 16 A.
- Jen do suchých vnitřních prostor, do standardní instalační krabice.
- Zásuvku nerozebírejte; při poškození ji přestaňte používat.

4. Instalace

1. Vypněte jistič a demontujte původní zásuvku.
2. Sejměte rámeček nové zásuvky (plochým šroubovákem v zářezu).
3. Připojte fázový vodič (L), nulový vodič (N) a ochranný vodič (PE) na označené svorky a pevně dotáhněte.
4. Zásuvku vložte do krabice, přišroubujte a nasadte rámeček.
5. Zapněte jistič.

5. Uvedení do provozu - aplikace

1. Stáhněte si aplikaci

Aplikaci „Tuya Smart“ nebo „Smart Life“ stáhněte z Google Play nebo Apple App Store a vytvořte si v ní účet. Obě aplikace fungují se zařízením stejně, stačí si vybrat jednu.

2. Připravte telefon

- Telefon připojte k té Wi-Fi síti v pásmu **2,4 GHz**, do které chcete zařízení připojit. Síť 5 GHz zařízení nepodporuje.
- V telefonu zapněte Bluetooth a určování polohy a povolte aplikaci přístup k poloze.

- Připravte si heslo k Wi-Fi síti.

3. Uvedte zařízení do párovacího režimu

Zapněte napájení zařízení. Při prvním použití se do párovacího režimu přepne samo. Pokud se tak nestane, podržte párovací tlačítko přibližně 5 sekund, dokud nezačne Wi-Fi indikátor rychle blikat, a poté tlačítko uvolněte.

4. Přidejte zařízení do aplikace

1. Zařízení podporuje Bluetooth, takže je aplikace obvykle nabídne sama – na hlavní obrazovce se objeví hlášení „Zjištěno nové zařízení“. Klepněte na „Přidat“.
2. Pokud se zařízení samo nenabídne, klepněte na „+“ vpravo nahoře, zvolte „Přidat zařízení“ a v kategorii „Elektrikář“ vyberte „Spínač (Wi-Fi)“.
3. Zadejte heslo k Wi-Fi síti a potvrďte.
4. Vyčkejte na dokončení a zařízení pojmenujte.

Po úspěšném spárování přestane Wi-Fi indikátor blikat a zařízení se v aplikaci zobrazí jako online.

6. Ovládání a funkce

- Tlačítko na zásuvce: krátký stisk zapne / vypne zásuvku.
- V aplikaci: zapínání odkudkoli, časovače a plány, odpočet, sdílení s rodinou, skupiny a automatizace s dalšími zařízeními Tuya.
- Hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Asistenta Google (přidejte v nich službu Smart Life).

7. Obnovení továrního nastavení

Podržte tlačítko na zásuvce asi 5 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat, nebo zásuvku odeberte v aplikaci.

8. Řešení potíží

Zařízení se nedaří spárovat

- Ověřte, že je telefon připojen k Wi-Fi síti **2,4 GHz**. Síť 5 GHz zařízení nepodporuje. Má-li router obě pásma pod stejným názvem, dočasně 5 GHz vypněte nebo pásma pojmenujte odlišně.
- Zkontrolujte heslo k Wi-Fi. Nesprávné heslo je nejčastější příčinou neúspěšného párování.
- Jméno sítě ani heslo by nemělo obsahovat diakritiku a neobvyklé znaky.
- Zapněte v telefonu určování polohy a Bluetooth a povolte aplikaci „Tuya Smart / Smart Life“ přístup k poloze.
- Během párování mějte zařízení i telefon blízko routeru.
- Vypněte na routeru filtrování MAC adres a případnou izolaci klientů (AP isolation).
- Nepodaří-li se párování ani tak, vytvořte v telefonu Wi-Fi hotspot a zkuste zařízení přidat přes něj. Pokud to funguje, je problém v nastavení routeru.

Zařízení je v aplikaci offline

- Ověřte, že je router zapnutý a internetové připojení funguje.

- Zkontrolujte sílu signálu v místě instalace. Kovový rozvaděč signál výrazně tlumí – v takovém případě pomůže Wi-Fi opakovač poblíž rozvaděče.
- Router může mít vyčerpaný počet připojených zařízení. Odpojte nepoužívaná zařízení nebo použijte výkonnější router.
- Odpojte zařízení na 10 sekund od napájení a znovu je připojte.

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobek je elektrické zařízení podle směrnice 2012/19/EU a nesmí se likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě nebo u prodejce.

Prodejce

Prodejce	Smart-Switch.cz
Web	www.smart-switch.cz
Technická podpora	prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce

Tento návod sestavila redakce Smart-Switch.cz podle údajů uvedených výrobcem na zařízení a na obalu, podle podkladů dodavatele a podle ověřeného chování zařízení. Nejde o originální dokumentaci výrobce – ten k tomuto produktu žádný návod nevydává. Údaje uvedené na štítku zařízení mají vždy přednost.