

Návod k použití - Tuya venkovní Wi-Fi zásuvka IP44 s měřením spotřeby

Zásuvka do zásuvky 16 A / 3 680 W · krytí IP44 s ochranným víčkem · měření spotřeby · Wi-Fi 2,4 GHz · aplikace Tuya Smart / Smart Life



1. K čemu zásuvka slouží
2. Technické parametry
3. Bezpečnostní pokyny
4. Popis a ochranné víčko
5. Spárování s aplikací
6. Ovládání a funkce
7. Měření spotřeby
8. Hlasové ovládání
9. Řešení potíží
10. Likvidace a recyklace (WEEE)
11. Prodejce

1. K čemu zásuvka slouží

Chytrá zásuvka se zapojí do venkovní zásuvky a spotřebič do ní. Spotřebič pak zapínáte a vypínáte z mobilu, podle časového plánu, hlasem nebo ve scénách s dalšími zařízeními Tuya. Zásuvka zároveň měří příkon a spotřebu energie. Hodí se pro zahradní osvětlení, fontány a čerpadla, vánoční výzdobu nebo spotřebiče na terase.

2. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Napájení	230 V AC, 50/60 Hz
Maximální zátěž	16 A / 3 680 W
Spotřeba v pohotovosti	cca 0,7–1,3 W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Krytí	IP44 – odolná proti stříkající vodě (se zavřeným víčkem)
Provozní teplota	–20 až 50 °C
Rozměry	cca 58 × 58 × 100 mm
Materiál	nehořlavý PC (V0)
Provedení	zástrčka a zásuvka typu E/F (Schuko)
Aplikace	Tuya Smart / Smart Life

3. Bezpečnostní pokyny

- Krytí IP44 chrání proti stříkající vodě, **ne proti ponoření ani proudu vody**. Zásuvku neumísťujte tam, kde může stát voda nebo kam míří postřikovač.
- Venku ji zapojujte jen do venkovní zásuvky s ochranou IP44 a proudovým chráničem.
- Nepřekračujte zátěž 16 A / 3 680 W. Zásuvky nezapojujte za sebe.
- Nepoužívané víčko nechte zavřené, aby se do zásuvky nedostala voda ani nečistoty.
- Poškozenou zásuvku nepoužívejte. Zařízení nerozebírejte.

4. Popis a ochranné víčko



- **Tlačítko se symbolem napájení** na přední straně – krátký stisk zapne nebo vypne spotřebič, dlouhý stisk přepne zásuvku do párovacího režimu.
- **Kontrolka** v tlačítku – bliká při párování, svítí podle stavu zásuvky.

- **Ochranné víčko** – když zásuvku nepoužíváte, zavřete je. Chrání před vodou, prachem a drobnými předměty.

5. Spárování s aplikací

1. Nainstalujte aplikaci „**Smart Life**“ nebo „**Tuya Smart**“ a přihlaste se.
2. Telefon připojte k Wi-Fi 2,4 GHz a zapněte Bluetooth a polohu.
3. Zapojte zásuvku do sítě.
4. Podržte tlačítko několik sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat modře.
5. V aplikaci klepněte na „+“ → „Add Device“; zásuvka se obvykle nabídne sama. Jinak zvolte kategorii „Socket (Wi-Fi)“.
6. Zadejte heslo k Wi-Fi a počkejte na dokončení.

Režim AP: pokud se párování v rychlém režimu (EZ) nezdaří, podržte tlačítko znovu, dokud kontrolka nezačne blikat pomalu, a v aplikaci zvolte režim AP. Telefon se pak dočasně připojí k Wi-Fi zásuvky (SmartLife-XXXX) a předá jí údaje o vaší síti.

6. Ovládání a funkce

- Zapnutí a vypnutí z aplikace odkudkoli nebo tlačítkem na zásuvce.
- Časové plány, odpočet a cyklické časování.
- Scény a automatizace s dalšími zařízeními Tuya (např. podle západu slunce).
- Sdílení zásuvky s dalšími členy domácnosti.

7. Měření spotřeby

V detailu zásuvky aplikace ukazuje aktuální příkon (W), napětí, proud a spotřebu energie (kWh) za den, měsíc i delší období. Hodí se ke kontrole, kolik stojí provoz čerpadla nebo osvětlení.

8. Hlasové ovládání

Propojte účet Smart Life / Tuya v aplikaci Amazon Alexa nebo Google Home (dovednost Smart Life) a nechte vyhledat zařízení. Asistenti nepodporují češtinu, příkazy zadávejte anglicky.

9. Řešení potíží

Projev	Co s tím
Nelze spárovat	Wi-Fi 2,4 GHz, správné heslo, zapnutý Bluetooth a poloha. Zkuste režim AP.
Zásuvka je offline	Zkontrolujte signál Wi-Fi venku – pomůže opakovač. Po změně hesla Wi-Fi je nutné zásuvku spárovat znovu.
Spotřebič se nezapíná	Zkontrolujte, zda není vypnutý vlastním vypínačem, a stav zásuvky v aplikaci.

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobek je elektrické zařízení podle směrnice 2012/19/EU a nesmí se likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě nebo u prodejce.

Prodejce

Prodejce	Smart-Switch.cz
Web	www.smart-switch.cz
Technická podpora	prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce

Tento návod sestavila redakce Smart-Switch.cz podle údajů uvedených výrobcem na zařízení a na obalu, podle podkladů dodavatele a podle ověřeného chování zařízení. Nejde o originální dokumentaci výrobce – ten k tomuto produktu žádný návod nevydává. Údaje uvedené na štítku zařízení mají vždy přednost.