


NÁVOD K POUŽITÍ
Modul WiFi závěsu+RF

(Kompatibilní s různými kódovacími
čipy: 1527, 2206, 2263, 2264 atd.)




RoHS




TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ produktu	Modul WiFi závěsu+RF
Napětí	AC 100-240V 50/60Hz
Max. zatížení	3A
Operace frekvence	2,412 GHz–2,484 GHz
Provozní teplota	-10°C + 40°C
Protokol	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Provozní dosah	<100 m
Rozměry (ŠxHxV)	39x39x19,4 mm
Krytí IP	IP20
Záruka	2 roky
Certifikáty	CE ROHS

s montážní sponou



Globální mezinárodní působení Kdokoli a kdekoli
Jste, mobilní aplikace typu vše v jednom



Interní lokální provoz



INSTALACE

▲ Varování:

1. Instalaci musí provést kvalifikovaný
elektrikář v souladu s místními předpisy.
2. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
3. Uchovávejte zařízení mimo dosah vody, vlhkého nebo horkého
prostředí.
4. Umístěte zařízení mimo dosah silných zdrojů signálu, jako jsou
mikrovlnné trouby, které by mohly způsobit přerušování signálu a
tím i abnormální provoz zařízení.
5. Překážka betonovou zdi nebo kovovými prvky
materiály mohou snížit efektivní provozní dosah zařízení a
je třeba se jim vyhnout.
6. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.

RUČNÍ PŘESUNUTÍ

Terminál modulu závěsu si vyhrazuje přístup k funkci ručního ovládání pro
koncového uživatele, aby ji mohl zapnout/vypnout.

- Pokud jste připojili nástěnné tlačítko, zkontrolujte jeho funkci.

Jedno stisknutí tlačítka „dolů“ / „nahoru“ způsobí, že se roleta posune
požadovaným směrem do koncové polohy. Pokud se elektrická roleta pohybuje
opačným směrem, než je očekáváno, vyberte v možnosti „Více“ možnost
„reverzní motor“. Když se elektrická roleta pohybuje nahoru, stisknutí
tlačítka „nahoru“ způsobí, že se roleta okamžitě zastaví; když se
elektrická roleta pohybuje dolů, stisknutí

Stisknutí tlačítka „dolů“ způsobí okamžité zastavení závěrky.



Poznámky:

- 1) Nastavení v aplikaci i v Curtain se mohou vzájemně přepsat, poslední nastavení
zůstane v paměti.
- 2) Ovládání aplikací je synchronizováno s manuálem
přepínače.
- 3) Tradiční typ tlačítka pro výběr přepínače.

Pokyny a schémata zapojení

1. Před prováděním jakýchkoli úkonů vypněte napájení.
elektroinstalaci práce.
2. Zapojte vodiče podle schématu zapojení.
3. Vložte modul do rozvodné krabice.
4. Zapněte napájení a postupujte podle pokynů pro
konfiguraci modulu přepínače.

Poznámky: Přiblížte chytný telefon k přepínači
modul při konfiguraci a ujistěte se, že máte
minimálně 50% Wi-Fi signál.



Q1: Co mám dělat, když nemohu nakonfigurovat přepínač modulu?

- a. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- b. Ujistěte se, že váš mobilní telefon a stmívací modul jsou
Stejná 2,4 GHz Wi-Fi síť.
- c. Zda je v dobrém stavu připojení k internetu.
- d. Ujistěte se, že heslo zadané v aplikaci je správné.
- e. Ujistěte se, že je zapojení správné.

Q2: Co se stane, když se Wi-Fi přeruší?

Světlo připojené k modulu stmíváče můžete stále ovládat tradičním vypínačem
a jakmile je Wi-Fi opět aktivní, zařízení připojené k modulu se automaticky
připojí k vaší Wi-Fi síti.

Q3: Co mám dělat, když změníte síť Wi-Fi nebo heslo?

Musíte znovu připojit náš modul Wi-Fi přepínače k nové síti Wi-Fi podle
uživatelské příručky k aplikaci.

Otázka 4: Jak resetovat zařízení?

- a. Zapněte/vypněte zařízení Skrát, dokud se kontrolka nerozsvítí
starost.
- b. stiskněte tlačítko reset po dobu přibližně 10 sekund nebo Skrát zapněte/
vypněte tradiční spínač, dokud kontrolka uvnitř modulu nezačne rychle
blikat, což znamená párování.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE



APLIKACE PRO IOS / APLIKACE PRO ANDROID

1


Naskenujte QR kód pro stažení aplikace „AVATTO“, nebo si ji můžete stáhnout pomocí klíčového slova „AVATTO“ nebo „Smart Life“ v App Storu nebo Google Play.

2



Přihlaste se nebo zaregistrujte svůj účet pomocí svého mobilního čísla nebo e-mailové adresy. Zadejte ověřovací kód, kód zasláný na váš mobilní telefon nebo do e-mailové schránky a poté si nastavte přihlašovací heslo. Klikněte na „Vytvořit rodinu“ pro vstup do aplikace.


Resetovací klíč



3

Po zapojení spínacího modulu stiskněte tlačítko reset po dobu přibližně 10 sekund nebo Skrát zapněte/vypněte tradiční spínač, dokud kontrolka uvnitř modulu nezačne rychle blikat, což znamená párování.

4




1. Podpora víceprotokolové kombinace: WiFi/Bluetooth.
2. Zapněte Bluetooth, klikněte na „+“ a postupujte podle pokynů na obrazovce pro párování.

5



Připojení bude trvat přibližně 10-120 sekund v závislosti na stavu vaší sítě.

6




Konečně můžete zařízení ovládat i pomocí mobilního telefonu.

7



Pro hlasové ovládání se připojte k Amazon Alexa nebo Google Assistant, případně sdílejte zařízení s rodinou či přáteli.



8

Užijte si chytrý život s domácí automatizací pro ovládání osvětlení pomocí naší mobilní aplikace „vše v jednom“, ať jste kdekoli na světě, nebo jednoduše pomocí hlasového ovládání, když pohodlně sedíte doma.