## JAK SPÁROVAT NPANEL S APLIKACÍ EWELINK?

Spárujte s aplikací eWeLink přes Bluetooth.

 Dlouhým stisknutím libovolného tlačítka na NPanel po dobu 5 sekund vstoupíte do režimu párování. Spusťte aplikaci eWeLink. Klepněte na ikonu "+" ve spodní části Aplikace>>Rychlé párování>>Zkontrolujte "Indikátor bliká správně">>Další.



2. Počkejte, až aplikace objeví NPanel>>Klepněte na "Připojit">>Vyberte WiFi, poté zadejte "SSID" a "heslo" a uložte.

4:55 al 🕈 💷	4:55		.al 🗢 💶	4:55		? □
← Scanning device	÷	Select WiFi	0	÷	Scan device	3 Save
BlueTooth Devices Nearby Follow product manual to put the device in pairing mode	WiFi nearby SONOFF			WiFi accour WiFi passwo	nt SONOFF	
Device List Search devices	SONOFF_VIP					
ck_10013ccba1	ITEAD					
	Test_2.4G					
	CoolKit-HK					
	TP-LINK2.4444					
	CoolKit					
	VoiceVan					
	SONOFF_DIY					
	DIRECT-93-HP N	/479fdw Color LJ				
	Ac	dd other WiFi nearby				

3. Počkejte několik sekund, dokud nenajdete název zařízení NPanel >> Hotovo. Nyní jste úspěšně spárovali NPanel a eWeLink.



## JAK AKTIVOVAT CHYTROU SCÉNU NA NPANEL?

- 1. Vytvořte chytrou scénu v aplikaci. Pokud například teplota dosáhne 26°C, BASICR3 se automaticky zapne.
- Klepněte na "Scene". Chcete-li vytvořit "Podmínku", klepněte na Přidat>>Klepněte na ikonu "+" na Přidat>>Vyberte "Klepnutím proveďte">>Vyberte "NSPanel">>Temp>>Zadejte "26">>Uložit. Chcete-li vytvořit "Akci", klepněte na ikonu "+" na Přidat>> Vyberte "Chytré zařízení">>Vyberte "BASICR3">>Klepněte na "ZAPNUTO" a "Uložit">> Pokračujte na "Uložit". \*Dvě tlačítka můžete nastavit jako podmínku pro aktivaci chytré scény

5:27	7		·'II 🕹 📔	5:27		''II 🕹 😑	5:27		''II 🕹 💼
≣	Featured	Mv scene		+ ←	Add	Save	÷	Set Trigger	
				If this triagers			4 Tap t e.g., v	to perform when the AC is turned on	>
					3		C Time	e of Day 00 am every day	>
					- Aud		👝 Sunr e.g., a	ise/Sunset t sunrise in shenzhen	>
				Then that actions			. Sma e.g., v	rt Device when the door opens	>
	0				🕂 Add				
	one tap to con or set trigger fo	or automated ac	tions.						
	2	Add							
	1								
n Home	C Scene	+ E.	sage Profi	) le					
						_			



3. Otevřete NPanel na eWeLink>>Klepněte na "…" v pravém horním rohu>>Vyberte "Widgety">>Přejděte na "…" v pravém horním rohu>>Vyberte "Přidat widgety">>Vyberte vytvořenou scénu >>Uložit.



4. Nyní můžete scénu na NPanel aktivovat jediným klepnutím.



### JAK AKTIVOVAT SKUPINU NA NPANEL?

Vytvořte skupinu v aplikaci. Jedním klepnutím například aktivujete skupinu pro

#### zapnutí <u>BASICR3</u> , <u>BASICR2</u> a <u>RFR2</u> .

1. Přejděte na BASICR3 na eWeLink>> Klepněte na "…" v pravém horním rohu>>Vytvořit skupinu>>Vyberte BASICR3, BASICR32 a RFR2>>Uložit.

5:46	- ⊂ în.	5:49	ul S 💶	5:49			.ul 🗢 💶	5:50	al 🗢 💶
My home >	<u> </u>	← BASICR3	<u>و</u> ک	←	Device	Settings		÷	Save
	÷ -	Sůnoff		Basic info				BASICR3	~
	eWcLink Camera is FREE app to turn an old phone into			Name			BASICR3 >	BASICR2	
	a security IP camera			Current Versi	ion: 3.6.0		Latest Version >	RFR2	
All LED grou				Voice Assistant				Selected devices w	ill be added to a new group. Devices in
	÷.				•	Steward	5	one group will be co	and one a loger of and synchronized.
NSPanel 🗢	B05 • ON •			米家	小度	天猫精灵	华为智慧生活		
		ڻ ا		Shortcuts					
L2 smart light strip • ON	SONOFF DW2-WiFi d			Assign locatio	on				
RE				Share	•				
RFBridge Subdevice 0	BASICR3			Create group					
				WeChat cont	rol				
		(L) (Å)		LAN control					
Home Scene	Message Profile	Schedule Timer	Loop Timer	Device Settings				_	

 Otevřete NPanel na eWeLink>>Klepněte na "…" v pravém horním rohu>>Vyberte "Widgety">>Přejděte na "…" v pravém horním rohu>>Vyberte "Přidat widgety">>Vyberte vytvořenou skupinu >>Uložit.

5:50 My home >	( <b>-</b> - \$ h. 	5:50 ← NSPa	inel	.⊪≈ 2	5:52 <b>1</b> ←	Device Setting	<b>.al ≎ </b> ■⊃ gs	5:52 ←	Widgets	.ıl ≈ ■⊃ 4]
	÷ -				Create group			01		
	eWeLink Camera is FREE app to turn an old phone into a security IP camera				LAN control				L2 smart light strip	Û
All LED grou					Device Settings			02	B05	ŵ
	1		<b>ଌ 27</b> ∘c		Logs			¥		
DIY Switch Group * OFF	NSPanel 🗢				Inching Setting	s		03	BASICR3	Û
		ſ	<u></u>		Interlock			04		
B05 • ON	<ul> <li>L2 smart light strip</li> <li>ON</li> </ul>				Temperature ur	nit			BASICR2	Û
0	RF				Widgets	3		05	One has to estimate DOF	~
SONOFF DW2-Wil	Fi d Subdevice 0				Screen settings	3			One tap to activate bus	
			ë j		Device info			06	RFR2	Û
Home Scene	Hessage Profile		Schedule Timer		Manufacturer		SONOFF	07		
5:52		.ıl \$ 💶	5:52		Model	I ≎ 🗔	5:53			II ? 🗖
÷	Widgets		÷	Add wid	lgets	Save	My home >		-	
01	⊕ Add wi	dgets er widaets	DIY Switch	h Group		*				
	L2 smart light stri								eWeLink Camera is to turn an old pho	× FREE app
02								τ.	a security IP car	Mera
-````-	B05						All LED grou	u	[	•••
02							4			
	BASICR3						Group 1	۵	NSPanel	÷
_										
04	BASICR2	Î							U 2 smart light str	in
							• ON	*	• ON	۹۲ ۲
05	One has to anti-sta DOS	~							RF	
	One tap to activate 605	Ш					SONOFF DW2	-WiFi d 🗢	RFBridge Subdevice <b>0</b>	•
06										
	RFR2	Û						·)	·····	8
07							Home Sc	ene E	Message	Profile

3. Nyní můžete aktivovat skupinu zařízení na NPanel jediným klepnutím.



# JAK OVLÁDAT JEDNO ZAŘÍZENÍ SONOFF NA NPANEL?

- 1. Spárujte jej s eWeLink.
- 2. Přidejte jej na NSPanel prostřednictvím Přidání "Widgetu". Podívejte se na způsob přidávání scény nebo skupiny. Poté můžete zařízení na NPanel zapnout nebo vypnout jediným klepnutím.

# KONEČNÉ NASTAVENÍ, KTERÉ MUSÍTE UDĚLAT NA NPANEL

Nyní, pokud je již vše hotovo, stačí posouvat obrazovku pro přístup k chytrému ovládání vašeho domova na panelu. Posouváním obrazovky dolů můžete upravit jas obrazovky, po určitou dobu ji ponechat v režimu spánku pro úsporu energie a změnit orientaci obrazovky podle montáže na stěnu (pouze typ USA). Z hlavního rozhraní se zobrazením teploty, počasí a data můžete rolovat doleva a přepnout na ovládací panel pro jednotlivá zařízení, seskupená zařízení a chytrou scénu.



С 10:25 4/25 Fri 26°С	ی اight	10:25 4/25 Fri dev 1 dev 2	•