

RGB + CCT reflektor



Obrázek					
	Výkon	10W	30W	60W	
	Rozměry (mm)	166x107x32	226,5x167x40	309,5x267,5x182,2	
	Hmotnost (g)	450	950	1800	
	GW(g)	550	1160	2100	
	Zdroj	Prizpůsobené	Mean Well	Mean Well	
	Seřazený tok	650-850LM	2100-2700LM	4500-5000 lm	
	Ochrana	IP65	IP65	IP65	
Záruka		3 roky	3 roky	3 roky	
Barva LED		Dvojitá bílá a barevná			
Vstupní napětí		AC100-240V			
Teplota chromatičnosti		2200K-6500K			
Provozní teplota		-20-60°C			
Délka kabelu		0,6 m			
Životnost		50 000 h			
Materiál		Hliník, tvrzené sklo			
Kompatibilita s mostem Zigbee					



RGB + CCT reflektor

Obrázek					
	Výkon	100W	200W	400W	
	Rozměry (mm)	402x295x60	470x360x60	480x480x60	
	NW(g)	3600	8000	14500	
	GW(g)	4000	8500	15000	
	Zdroj	Mean Well	Mean Well	Mean Well	
	Seřazený tok	7500-8000 lm	20000-25000 lm	25000-30000 lm	
	Ochrana	IP65	IP65	IP65	
Záruka		3 roky	3 roky	3 roky	
Barva LED		Dvojitá bílá a barevná			
Vstupní napětí		AC100-240V			
Teplota chromatičnosti		2200K-6500K			
Provozní teplota		-20-60°C			
Délka kabelu		0,6 m			
Životnost		50 000 h			
Materiál		Hliník, tvrzené sklo			
Kompatibilita s mostem Zigbee					

RGB + CCT zahradní lampa

Obrázek					
	Výkon	12W	7W	7W	
	Model č.	GL-C-001P	GL-C-002P	GL-C-003P	
	Rozměry (mm)	120x61x300	Ø75x261	Ø75x261	
	Vstupní napětí	AC 100-240 V	AC 100-240 V	AC/DC 24V	
	Seřazený tok	850-900 lm	500-550 lm	500-550 lm	
	Ochrana	IP65	IP66	IP66	
	Barva teploty	2200-6500K	2200-6500K	2200-6500K	
Provozní teplota		Dvojitá bílá a barevná -20-60°C			
Materiál		Hliník, tvrzené sklo			
Kompatibilita s mostem Zigbee					





12V 10W RGB + CCT reflektor

Parametr

Výkon: 10 W

Výkon bílé LED: 10 W

Zdroj: Prizpůsobený

Seřazený tok: 650 - 850 lm

Vstupní napětí: AC / DC 12 V

Teplota barvy: 2200 - 6500 K

Materiál: Hliník, tvrzené sklo

Model č.: GL-FL-001P



Rozměry: 166 x 107 x 32 mm

Provozní teplota: -20 °C - 60 °C

Super krytí IP65



Hmotnost: 450 g

CNC: Ra > 8u



Instalace

- Vyměňte LED reflektor z obalu.
- Před instalací vypněte napájení na vypínači stěny nebo lampy.
- Vyměňte původní reflektor za nový bezdrátový chytrý LED reflektor.
- Zapněte napájení, LED reflektor se za normálních okolností rozsvítí.



instalace na stěnu

instalace na strop

instalace na boční stěnu

instalace na sedadlo

Tabulka kompatibility

Gateway		Philips Hue	Amazon Echo	SmartThings	LEA Taster	Conbee	Terncy	Home	Smart Friends
Item		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
RGB+CCT	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	/	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No
RGBW	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	/	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No
CCT	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Pouze kompatibilní	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No
Dimmer	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No

123456 jsou již testovány společností GLEDOPTO. ⑦18 jsou od našich zákazníků, pouze pro vaši informaci, nebyly ověřeny společností GLEDOPTO.