

Návod k použití – Gosund SP6, chytrá zásuvka 16 A s USB-A a USB-C 20 W

Zásuvka 230 V / 16 A s měřením spotřeby · USB-A + USB-C PD 20 W · Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth
· aplikace Gosund / Tuya Smart / Smart Life



1. K čemu zásuvka slouží
2. Technické parametry
3. Bezpečnostní pokyny
4. Popis zásuvky
5. Uvedení do provozu – aplikace
6. Funkce v aplikaci
7. Hlasové ovládání
8. Obnovení továrního nastavení
9. Řešení běžných problémů
10. Likvidace a recyklace (WEEE)
11. Prodejce

1. K čemu zásuvka slouží

Chytrá zásuvka se zapojí mezi běžnou zásuvku 230 V a spotřebič. Spotřebič pak zapínáte a vypínáte z mobilu, hlasem nebo podle časového plánu a v aplikaci vidíte jeho aktuální příkon i spotřebu energie. Porty USB-A a USB-C (Power Delivery 20 W) nabíjejí telefon nebo tablet bez samostatné nabíječky.

2. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	Gosund SP6
Napájení	230 V AC, 50/60 Hz
Maximální zátěž	16 A / 3 680 W
USB výstupy	1× USB-A, 1× USB-C; USB-C až 20 W (PD)
Podporované rychlonabíjecí protokoly	PD, QC 3.0/2.0, BC 1.2, FCP, SCP, AFC, PE 1.1+
Měření spotřeby	ano – aktuální příkon a spotřeba energie
Bezdrátové připojení	Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n + Bluetooth
Materiál	PC, samozhášivý (V0)
Aplikace	Gosund, Tuya Smart, Smart Life
Hlasoví asistenti	Amazon Alexa, Asistent Google

3. Bezpečnostní pokyny

- Zásuvka je určena jen do suchých vnitřních prostor.
- Nepřekračujte zatížení 16 A / 3 680 W. Součet příkonu spotřebiče a nabíjení USB nesmí limit překročit.
- Nezapojujte zásuvky do sebe (řetězení) ani do prodlužovačky s vyšší zátěží.
- Topidla a jiné spotřebiče, které se nesmí zapnout bez dozoru, ovládejte na dálku jen tehdy, pokud je to bezpečné.
- Zásuvku nerozebírejte a nepoužívejte, je-li poškozená.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

4. Popis zásuvky



Prvek	Funkce
Tlačítko s kontrolkou	krátký stisk: zapnutí / vypnutí zásuvky; podržení asi 5 s: párovací režim (obnovení nastavení)
Kontrolka rychle bliká	párovací režim
Kontrolka svítí	zásuvka je zapnutá
USB-A / USB-C	nabíjecí porty (na boku zásuvky)

5. Uvedení do provozu - aplikace

1. Stáhněte si aplikaci

Aplikaci „Tuya Smart“ nebo „Smart Life“ stáhněte z Google Play nebo Apple App Store a vytvořte si v ní účet. Obě aplikace fungují se zařízením stejně, stačí si vybrat jednu.

2. Připravte telefon

- Telefon připojte k té Wi-Fi síti v pásmu **2,4 GHz**, do které chcete zařízení připojit. Síť 5 GHz zařízení nepodporuje.
- V telefonu zapněte Bluetooth a určování polohy a povolte aplikaci přístup k poloze.
- Připravte si heslo k Wi-Fi síti.

3. Uvedte zařízení do párovacího režimu

Zapněte napájení zařízení. Při prvním použití se do párovacího režimu přepne samo. Pokud se tak nestane, podržte párovací tlačítko přibližně 5 sekund, dokud nezačne Wi-Fi indikátor rychle blikat, a poté tlačítko uvolněte.

Místo Tuya Smart / Smart Life můžete použít i aplikaci „Gosund“ – postup je stejný.

4. Přidejte zařízení do aplikace

1. Zařízení podporuje Bluetooth, takže je aplikace obvykle nabídne sama – na hlavní obrazovce se objeví hlášení „Zjištěno nové zařízení“. Klepněte na „Přidat“.
2. Pokud se zařízení samo nenabídne, klepněte na „+“ vpravo nahoře, zvolte „Přidat zařízení“ a v kategorii „Elektrikář“ vyberte „Spínač (Wi-Fi)“.
3. Zadejte heslo k Wi-Fi síti a potvrďte.
4. Vyčkejte na dokončení a zařízení pojmenujte.

Po úspěšném párování přestane Wi-Fi indikátor blikat a zařízení se v aplikaci zobrazí jako online.

6. Funkce v aplikaci

- Zapnutí / vypnutí zásuvky odkudkoli.
- Časové plány, odpočet (automatické vypnutí za nastavenou dobu), cyklické časování.
- Měření spotřeby: aktuální příkon (W), proud, napětí a spotřeba energie za den, měsíc a rok.
- Stav po obnovení napájení (zapnuto / vypnuto / poslední stav).
- Scény a automatizace s dalšími zařízeními Tuya, sdílení s rodinou.

7. Hlasové ovládání

V aplikaci Amazon Alexa nebo Google Home přidejte dovednost / službu „Smart Life“ (případně „Tuya Smart“ nebo „Gosund“ – podle aplikace, kterou používáte) a přihlaste se svým účtem. Zásuvka se objeví pod jménem, které jste jí dali v aplikaci.

8. Obnovení továrního nastavení

Podržte tlačítko na zásuvce asi 5 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat. Zásuvka je v párovacím režimu a lze ji znovu přidat. Případně ji odeberte v aplikaci („Odebrat zařízení“).

9. Řešení běžných problémů

Zařízení se nedaří spárovat

- Ověřte, že je telefon připojen k Wi-Fi síti **2,4 GHz**. Síť 5 GHz zařízení nepodporuje. Má-li router obě pásma pod stejným názvem, dočasně 5 GHz vypněte nebo pásma pojmenujte odlišně.
- Zkontrolujte heslo k Wi-Fi. Nesprávné heslo je nejčastější příčinou neúspěšného párování.
- Jméno sítě ani heslo by nemělo obsahovat diakritiku a neobvyklé znaky.
- Zapněte v telefonu určování polohy a Bluetooth a povolte aplikaci „Tuya Smart / Smart Life“ přístup k poloze.
- Během párování mějte zařízení i telefon blízko routeru.
- Vypněte na routeru filtrování MAC adres a případnou izolaci klientů (AP isolation).
- Nepodaří-li se párování ani tak, vytvořte v telefonu Wi-Fi hotspot a zkuste zařízení přidat přes něj. Pokud to funguje, je problém v nastavení routeru.

Zařízení je v aplikaci offline

- Ověřte, že je router zapnutý a internetové připojení funguje.
- Zkontrolujte sílu signálu v místě instalace. Kovový rozvaděč signál výrazně tlumí – v takovém případě pomůže Wi-Fi opakovač poblíž rozvaděče.
- Router může mít vyčerpaný počet připojených zařízení. Odpojte nepoužívaná zařízení nebo použijte výkonnější router.
- Odpojte zařízení na 10 sekund od napájení a znovu je připojte.

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobek je elektrické zařízení podle směrnice 2012/19/EU a nesmí se likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě nebo u prodejce.

Prodejce

Prodejce	Smart-Switch.cz
Web	www.smart-switch.cz
Technická podpora	prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce

Tento návod sestavila redakce Smart-Switch.cz podle údajů uvedených výrobcem na zařízení a na obalu, podle podkladů dodavatele a podle ověřeného chování zařízení. Nejde o originální dokumentaci výrobce – ten k tomuto produktu žádný návod nevydává. Údaje uvedené na štítku zařízení mají vždy přednost.