Návod k použití – NOUS P3, chytrá žárovka Matter RGB E27

Wi-Fi 2,4 GHz · Matter · RGB + teplá až studená bílá · aplikace Nous Smart Home · překlad návodu výrobce

1. Popis výrobku
2. Technické parametry
3. Bezpečnostní opatření
4. Připojení přes aplikaci Nous Smart Home
5. Připojení přes Matter (Google Home, Apple Home, Alexa, SmartThings)
6. Obnovení továrního nastavení a řešení potíží
7. Likvidace a recyklace (WEEE)
8. Prodejce

1. Popis výrobku

Chytrá žárovka NOUS P3 s podporou protokolu Matter je moderní osvětlovací zařízení, které z vaší domácnosti udělá chytrou domácnost. Díky protokolu Matter se jednoduše a spolehlivě připojí k libovolnému systému chytré domácnosti kompatibilnímu s Matter a osvětlení pak ovládáte chytrým telefonem, hlasem nebo podle časového plánu.

- **Snadná instalace a nastavení** – žárovku připojíte k Wi-Fi a přidáte do svého systému chytré domácnosti.
- **Hlasové ovládání** – spolupracuje se Siri, Asistentem Google a Amazon Alexa.
- **Nastavitelný jas a barva** – od jasného bílého světla pro soustředění po teplé tlumené světlo pro útulnou atmosféru; 16 milionů barev.
- **Ovládání odkudkoli** – přes aplikaci i mimo domov, např. když chcete, aby dům vypadal obydleně.
- **Plány a automatizace** – časové zapínání a vypínání a světelné scény.
- **Úspornost** – LED technologie dává jasné světlo při nízké spotřebě.

2. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Patice / tvar	E27 / A60
Příkon	9 W
Světelný tok	810 lm
Teplota chromatičnosti	2700–6500 K
Barvy	RGB, 16 milionů barev
Index podání barev	> 80 Ra
Napájecí napětí	200–230 V AC
Životnost	30 000 hodin
Rozměry	60 × 60 × 109 mm
Provozní teplota	−20 až 40 °C
Krytí	IP20 (jen do suchých vnitřních prostor)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n; protokol Matter
Aplikace a platformy	Nous Smart Home, Tuya / Smart Life, Google Home, Apple Home, Amazon Alexa, SmartThings
Obsah balení	žárovka, návod

3. Bezpečnostní opatření

- Pozorně si přečtěte tento návod.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technických parametrech.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů.
- Chraňte zařízení před pádem a mechanickým namáháním.
- K čištění nepoužívejte chemicky agresivní ani abrazivní prostředky. Použijte vlhký flanelový hadřík.
- Výrobek sami nerozebírejte – diagnostiku a opravy smí provádět jen autorizovaný servis.
- Žárovku vyměňujte jen při vypnutém napájení a vychladlou.

4. Připojení přes aplikaci Nous Smart Home

Potřebujete chytrý telefon s Androidem nebo iOS a bezplatnou aplikaci **Nous Smart Home** (Google Play / App Store). Po instalaci aplikaci povolte všechna oprávnění v nastavení telefonu a zaregistrujte se.

1. Připojte telefon k Wi-Fi síti, ke které chcete žárovku připojit. Síť musí pracovat v pásmu **2,4 GHz** – k Wi-Fi 5 GHz se žárovka nepřipojí.
2. Zašroubujte žárovku do objímky.
3. Zapněte napájení. Žárovka obvykle začne blikat – je připravena k připojení.
4. Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klepněte na tlačítko přidání zařízení.

5. Objeví se automatické vyhledávání s nabídkou přidat nové zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
6. Pokud automatické vyhledávání žárovku nenajde, vyberte ji ručně: na kartě „Add Manually“ zvolte kategorii „Smart Lighting“ a v ní model „Smart Lighting“.
7. V dalším okně zvolte „next step“ a klepněte na „Next“.
8. Zkontrolujte, že je vybrána správná Wi-Fi síť, zadejte heslo a klepněte na „Next“.
9. Zobrazí se průběh připojení k síti a přidání zařízení k vašemu účtu.
10. Po dokončení žárovku pojmenujte a přiřaďte do místnosti. Stejný název použije i Amazon Alexa a Google Home.

Přidání pomocí QR kódu: na kartě „Add Manually“ zvolte „Scan“, naskenujte QR kód a počkejte, až se zařízení objeví v aplikaci.

Žárovka je postavená na platformě Tuya, takže ji lze přidat i do aplikace Tuya Smart / Smart Life stejným postupem.

5. Připojení přes Matter (Google Home, Apple Home, Alexa, SmartThings)

Pro připojení přes Matter potřebujete centrálu (hub) Matter, která je ve **stejné lokální síti** jako žárovka:

Systém	Potřebná centrála (jedno z uvedených)
Google Home	Google Nest Hub (2. generace a novější), Nest Hub Max, Nest Mini / Home Mini (s aktuálním firmwarem), Nest Audio, Nest Wifi Pro
Apple Home	HomePod (jakákoli generace), HomePod mini, Apple TV 4K (2022 a novější s podporou Thread)
Amazon Alexa	Echo (4. generace), Echo Dot (5. generace), Echo Show 10 (3. generace), Echo Studio, eero Pro 6
Samsung SmartThings	SmartThings Hub (v3), SmartThings Station

Google Home

1. Otevřete Google Home > „+“ > „Add device“ (Přidat zařízení).
2. Zvolte „Matter-enabled device“ (zařízení s Matter).
3. Naskenujte QR kód na žárovce nebo zadejte kód ručně.
4. Přiřaďte místnost – hotovo.

Apple Home

1. Otevřete aplikaci Domácnost > „+“ > „Přidat příslušenství“.
2. Namiřte fotoaparát na QR kód na žárovce.
3. Potvrďte přidání a přiřaďte místnost.

Amazon Alexa

1. Otevřete aplikaci Alexa > „Devices“ > „+“ > „Add Device“.
2. Zvolte „Matter“ > „Scan for devices“.

3. Alexa žárovku najde – potvrďte přidání.
4. Zadejte název a skupinu (např. „Obývací pokoj“).

QR kód Matter je vytištěný přímo na žárovce. Doporučujeme si jej před zašroubováním vyfotit – v lampě může být špatně přístupný.

Některé funkce (např. pokročilé scény) jsou dostupné jen v aplikaci Nous Smart Home.

6. Obnovení továrního nastavení a řešení potíží

Všechna data ze žárovky smažete v aplikaci: v nabídce zařízení zvolte „Delete device“ a „turn off and delete all data“ (odebrat a smazat všechna data). Po odebrání zařízení se žárovka vrátí do továrního nastavení a je třeba ji znovu připojit k Wi-Fi.

Problém	Řešení
Aplikace hlásí „Failed to connect to Wi-Fi“	Zkontrolujte heslo k Wi-Fi a že síť pracuje v pásmu 2,4 GHz; aplikace nabídne postup řešení krok za krokem.
Alexa / hub žárovku nevidí	Ověřte, že žárovka bliká (je v režimu připojení); vypněte a zapněte ji; aktualizujte aplikaci.
Připojení přes Matter selhává	Restartujte hub, aktualizujte jeho firmware, obnovte tovární nastavení žárovky. Hub a žárovka musí být ve stejné síti.

S dalšími dotazy se obraťte na prodejce nebo podporu NOUS.

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobek je elektrické zařízení podle směrnice 2012/19/EU a nesmí se likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě nebo u prodejce.

Prodejce

Prodejce	Smart-Switch.cz
Web	www.smart-switch.cz
Technická podpora	prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce

Překlad pořídil Smart-Switch.cz z originálního návodu výrobce (nous.technology) a technických údajů výrobce. Poslední položku bezpečnostních pokynů a poznámky o QR kódu a aplikaci Tuya doplnil prodejce. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.