



Uživatelská příručka - eWeLink HD venkovní kamera

Toto chytré zařízení je určeno k ovládání elektrických spotřebičů vzdáleně přes internet pomocí aplikace eWeLink. Aplikace je v češtině, funguje na Android i iOS a je zdarma ke stažení v Obchod Play/Apple store. Používání aplikace je také zdarma.

Technické parametry

Rozlišení videa	1920 x 1080; 25 FPS (25 snímků za sekundu)
Úhel záběru	80°
Objektiv	4mm
WiFi standard	802.11 b/g/n
Formát videa (video komprese)	H.264
Provozní teplota	-10 °C - 50 °C
Napájení	230V AC, 12V DC / 2A zdroj je součástí balení
Hmotnost	800 g
Minimální osvětlení	0,1 lux (se zapnutou IR LED pro noční vidění)
Vzdálenost nočního vidění	10m

Funkce pořízení videozáznamu vyžaduje SD kartu (SD karta není součástí kamery)

Návod k použití:

Zapojení zařízení do elektrorozvodné sítě

Kameru zapojte to elektrorozvodné sítě přes síťový adaptér s kabelem, který je součástí balení kamery.

Stážení aplikace eWeLink

Aplikaci vyhledejte v Google Play (Android) /Apple Store (iOS). Poté budete vyzváni k registraci pomocí emailové adresy, která bude následně ověřena. Aplikaci je po instalaci možno přepnout do češtiny. Aplikaci je možné si stáhnout přes následující QR kód (pro Android i iOS):



Spárování kamery v aplikaci eWeLink

1. Zapojte kameru a dlouze stiskněte černé tlačítko, které naleznete v ukončení jednoho z rozvětvených kabelů. Držte tlačítko stisknuté, dokud se neozve anglické hlášení: „please, use phone...“.
2. Otevřete aplikaci eWeLink, vyberte „přidat zařízení“ (symbol + dole na liště uprostřed), dále vyberte „všechna zařízení“, dále „kamera“, dále „IOT kamera“, dále „scanovat QR kód“, dále tapejte na „další“, až se zobrazí QR kód.
3. Objektívem kamery naskenujte QR kód z aplikace eWeLink, kamera zahlásí anglicky, že párování proběhlo úspěšně (pairing was successful). Nezavírejte obrazovku s QR kódem a vyčkejte na hlášení „waiting for the wifi connection“. Poté se níže na obrazovce s QR kódem připárovaná kamera úspěšně zobrazí.

Chytré zařízení v aplikaci pojmenujte dle potřeby.

Po prvním připojení může trvat až několik minut, než se zařízení správně připojí k síti. Do té doby bude v aplikaci eWeLink indikováno jako „Offline“.

Po správném spárování se zařízení objeví v aplikaci eWeLink v seznamu zařízení a nyní je možné jej ovládat. Pokud jste jej nepřejmenovali, zobrazuje se v seznamu jako Moje zařízení.

Ovládání zařízení v aplikaci

V seznamu připárovaných zařízení zvolíme „Moje zařízení“ (pokud jsme si zařízení již přejmenovali, tak jeho nové označení).

Na obrazovce je pod snímaným obrazem nabídka: Snapshot (pořízení snímku z obrazovky), Nahrát video, Hovořit a Sdílet

Sdílení:

Zařízení je možné sdílet s jinými uživateli aplikace eWeLink (například s ostatními členy domácnosti). Každý uživatel musí mít vytvořen vlastní účet. Přihlášení do více aplikací pod jedním účtem není možné. Ke sdílení zařízení slouží tlačítko „Share/Sdílet“ a zadání

emailové adresy dalšího uživatele. Mobilní telefon, se kterým zařízení spárujeme, je jeho „vlastníkem“ a pouze tento vlastník je oprávněn provést nasdílení dalším uživatelům.

Vymazání zařízení z telefonu

Pokud je zařízení spárováno s aplikací v mobilním telefonu, nelze jej dále párovat s jiným telefonem. Pokud se chystáte zařízení předat do užívání jinému uživateli (např. prodat), je nutné jej nejprve vymazat z Vaší aplikace. V případě reklamace nebo vrácení zařízení je bezpodmínečně nutné jej před odesláním vymazat z aplikace. V opačném případě nelze reklamaci nebo vrácení akceptovat.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka na všechna zařízení je pro koncové uživatele v délce 24 měsíců od zakoupení.

Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. V případě reklamace nejprve postupujte podle popisu vymazání modulu z telefonu.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů



Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný elektrovýrobek nesmí být dle směrnice 2012/19 EU vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdaný na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

EU Prohlášení o shodě

Prodejce prohlašuje, že zařízení eWeLink venkovní HD kamera na základě své koncepce a konstrukce odpovídá příslušným požadavkům Evropské unie.