



# Uživatelská příručka

## Zigbee senzor půdní vlhkosti

### Model: QT-07S (GXM-01)



Než začnete zařízení používat, pečlivě si přečtěte tento návod. Návod obsahuje důležité informace o zamýšleném použití zařízení. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Návod uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte dalším osobám, předejte jim také návod k použití.

Je důležité pečlivě prostudovat tento návod před použitím senzoru a ujistit se, že rozumíte jeho obsahu. Pokud máte jakékoliv otázky nebo pochybnosti ohledně používání senzoru, neváhejte kontaktovat prodejce, společnost 1. e-shop s.r.o., prostřednictvím webových stránek

<https://www.smart-switch.cz/>

# Popis výrobku

Měřič teploty a vlhkosti půdy ZIGBEE se používá ke sledování a zaznamenávání teploty půdy a vlhkosti půdy ve vaší domácí zahradě a vytváří pro vás krásnější a chytřejší zahradní systém. Teplota je ve stupních Celsia a Fahrenheita a v aplikaci můžete nastavit jednotky teploty. Vlhkost se vypočítá jako procento vlhkosti půdy.

## Parametry produktu

Napájení: 2 AA 1,5V baterie

Životnost baterie: Životnost baterie 2000mAh je 1 rok

Rozsah vlhkosti: 0~100%

Přesnost vlhkosti: 0~50 % ( ± 3 % ) , 50 %~100 % ( ± 5 % )

Teplotní rozsah: -20 °C ~60 °C

Přesnost teploty: ± 1. °C

Aplikační scénáře : Zahrady, hrnkové rostliny, farmy, sady

Vodotěsnost : IP67

## Aplikace a transportní protokoly

Produkt používá otevřený protokol ZIGBEE 3.0. Výrobce čipu má ve výchozím nastavení tuya smart app nebo smart life app. K ovládání tohoto zařízení se používají jiné programy a prodejce neposkytuje žádnou technickou podporu. Podpora ZHA, 2MQTT.

## O propojování chytrých zařízení

Když je zařízení propojeno s jinými chytrými zařízeními, přikáže připojenému zařízení, aby fungovalo, když se hodnota změní a překročí práh naprogramované hodnoty. Když se hodnota změní, ale nepřekročí práh naprogramované hodnoty, zařízení nevydá příkaz k činnosti připojeného zařízení.

## Jak jej připojit k vaší APP :

1. Vyhledejte a stáhněte si Smart Life nebo Tuya Smart z Google Play nebo App Store. Nebo naskenujte tento QR kód a stáhněte si aplikaci
2. Přidejte svou bránu ZIGBEE do aplikace.
3. Stiskněte a podržte tlačítko na zařízení po dobu 5 sekund, zařízení přejde do odpovídajícího režimu, když modrá LED bliká.
4. Klikněte v aplikaci pro vstup na stránku brány a použijte „Automatické vyhledávání“ na stránce brány.
5. Počkejte, až se zařízení objeví ve vaší aplikaci
6. Přidání kompletního zařízení

Přesto, že je instalace zařízení velmi jednoduchá, doporučujeme svěřit ji kvalifikované osobě oprávněné k instalacím elektrozařízení podle vyhlášky č. 50 § 6 (osoba znalá).

Dovozce: **1. e-shop s.r.o. (www.smart-switch.cz)**

## INFORMACE O RECYKLACI

Všechny výrobky označené symbolem pro oddělený sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (směrnice WEEE 2012/19 / EU) musí být likvidovány odděleně od netříděného komunálního odpadu. V zájmu ochrany vašeho zdraví a životního prostředí musí být toto zařízení zlikvidováno na určených sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení určená vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li zjistit, kde se tato sběrná místa nacházejí a jak fungují, kontaktujte instalačního technika nebo místní úřad.

