

Návod k použití - AVATTO SLS06, podsvícení TV s HDMI Sync Boxem

HDMI 2.0 Sync Box + LED pásek RGBIC 3,8 m pro TV 55–65" · synchronizace s obrazem i hudbou
· Wi-Fi 2,4 GHz · aplikace Tuya Smart / Smart Life



1. Jak to funguje
2. Obsah balení
3. Technické parametry
4. Bezpečnostní pokyny
5. Nalepení LED pásku
6. Zapojení Sync Boxu
7. Spárování s aplikací
8. Režimy a nastavení
9. Zapínání spolu s televizí
10. Hlasové ovládání
11. Řešení potíží
12. Likvidace a recyklace (WEEE)
13. Prodejce

1. Jak to funguje

Sync Box se zapojí mezi zdroj obrazu (set-top box, Apple TV, Fire TV Stick, Chromecast, herní konzoli, počítač, AV receiver, Blu-ray) a televizi. Obraz posílá dál do TV a zároveň podle barev na okrajích obrazu řídí LED pásek na zadní straně televize – vzniká efekt podobný Ambilightu.

Důležité: synchronizace funguje jen s obrazem, který prochází Sync Boxem přes HDMI. Aplikace spuštěné přímo v chytré televizi (Netflix, YouTube v TV) Sync Box nevidí. Box má jeden HDMI vstup.

2. Obsah balení

- Sync Box (řídící jednotka)
- LED pásek RGBIC
- kabel HDMI 2.0
- napájecí adaptér
- návod výrobce

Kabel micro-USB pro zapínání spolu s TV nemusí být součástí balení (viz kapitola 9).

3. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Určeno pro	TV nebo monitor 55–65"
LED pásek	3,8 m, RGBIC SMD5050, 30 LED/m, krytí IP65
Napětí pásku	5–24 V
HDMI	pouze HDMI 2.0 (ne 2.1), HDCP 2.2
Rozlišení	1080p 60–144 Hz, 1440p 60–100 Hz, 4K 50 Hz, 5K 30 Hz
Snímková frekvence zpracování	60 fps
HDR	HDR10, HLG, Dolby Vision
CEC	podporováno (ne v režimu bypass)
Sync Box	není voděodolný
Wi-Fi	jen 2,4 GHz
Aplikace	Smart Life / Tuya Smart
Hlasové ovládání	Amazon Alexa, Google Asistent

4. Bezpečnostní pokyny

- Používejte jen dodaný napájecí adaptér.
- Sync Box umístěte do suchého a větraného prostoru, nezakrývejte jej.
- Před zapojováním kabelů odpojte televizi i zdroj signálu od napájení.
- Pásek nelepte na horké části televize (větrací mřížky).

5. Nalepení LED pásku

1. Zadní stranu televize očistěte a odmastěte.
2. Pásek lepte na zadní stranu televize kousek od okraje, **ve směru hodinových ručiček od levého dolního rohu (při pohledu zezadu)**, podle návodu výrobce.
3. V rozích pásek opatrně ohněte, nelámejte jej ostře.
4. Pokud je pásek pro menší TV delší, přebytek neřežte – vytvořte uprostřed strany smyčku.

6. Zapojení Sync Boxu

1. Zdroj obrazu propojte kabelem HDMI 2.0 se vstupem **INPUT** Sync Boxu.
2. Výstup **OUTPUT** propojte druhým kabelem HDMI 2.0 se vstupem HDMI 1 nebo HDMI 2 televize.
3. Konektor LED pásku zapojte do zdířky **LED Strip**.
4. Připojte napájecí adaptér. Na televizi zvolte příslušný HDMI vstup.

7. Spárování s aplikací

1. Nainstalujte aplikaci **Smart Life** (nebo Tuya Smart) a přihlaste se.
2. Telefon připojte k Wi-Fi 2,4 GHz a zapněte Bluetooth a polohu.
3. Uvedte Sync Box do párovacího režimu podle návodu výrobce (indikace rychlým blikáním).
4. V aplikaci klepněte na „+“ – zařízení se obvykle nabídne samo. Zadejte heslo k Wi-Fi.
5. Pokud první pokus selže, zkuste párování znovu.

8. Režimy a nastavení

Režim	Popis
Video (HDMI)	barvy podle obrazu; citlivost low / medium / high – low: každá strana svítí průměrnou barvou okraje; high: každá LED zvlášť; medium: skupiny LED
Hudba	světla reagují na zvuk z mikrofonu
Barva	statická barva a jas
Scény	12 přednastavených scén
DIY	vlastní efekty
Test	kontrola pásky a zapojení

V aplikaci lze nastavit jas 0–100 % a samostatně intenzitu červené, zelené a modré (vyvážení bílé). Večer obvykle stačí nízký jas.

9. Zapínání spolu s televizí

Sync Box se může zapínat a vypínat s televizí. Propojte micro-USB port boxu s USB portem televize (box z něj jen zjišťuje, zda je TV zapnutá) a funkci zapněte v nastavení v aplikaci. Kabel není pro samotnou funkci podsvícení nutný.

10. Hlasové ovládání

Propojte účet Smart Life s Amazon Alexa nebo Google Home. Asistenti nepodporují češtinu.

11. Řešení potíží

Projev	Co s tím
Pásek nereaguje na obraz	Obraz musí jít přes Sync Box (aplikace v TV nefungují). Zkontrolujte INPUT/OUTPUT a režim Video.
Televize nemá obraz	Použijte kabely HDMI 2.0, zkuste jiný HDMI vstup TV, ověřte podporované rozlišení (4K max. 50 Hz).
Barvy jsou posunuté / zrcadlené	Pásek je nalepený v opačném směru nebo od jiného rohu – pásek přelepte ve správném směru (případně zkontrolujte nastavení v aplikaci).
Nelze spárovat	Wi-Fi 2,4 GHz, zopakovat párování.

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobek je elektrické zařízení podle směrnice 2012/19/EU a nesmí se likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě nebo u prodejce.

Prodejce

Prodejce	Smart-Switch.cz
Web	www.smart-switch.cz
Technická podpora	prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce

Tento návod sestavila redakce Smart-Switch.cz podle údajů uvedených výrobcem na zařízení a na obalu, podle podkladů dodavatele a podle ověřeného chování zařízení. Nejde o originální dokumentaci výrobce – ten k tomuto produktu žádný návod nevydává. Údaje uvedené na štítku zařízení mají vždy přednost.