

Uživatelská příručka Sonoff GK-200-MP2-B

Děkujeme, že jste si v našem e-shopu www.smart-switch.cz zakoupili Sonoff GK-200MP2-B. Toto chytré zařízení je určeno k ovládní vzdáleně přes internet pomocí aplikace eWeLink. Aplikace je v češtině, funguje na Android i iOS a je zdarma ke stažení v Obchod Play/Apple store. Používání aplikace je také zdarma.



Technické parametry

Rozlišení videa	1920 x 1080; 25 FPS (25 snímků za sekundu)
Dálkově ovládaná rotace	355° horizontálně, 90° vertikálně
Úhel záběru	115°
Objektiv	2,1mm
WiFi standard	802.11 b/g/n
Formát videa (video komprese)	H.264
Provozní teplota	-10 °C - 50 °C
Napájení	5V DC / 1A
Hmotnost	340 g
Minimální osvětlení	0,1 lux (se zapnutou IR LED pro noční vidění)

Funkce pořízení videozáznamu vyžaduje SD kartu (SD karta není součástí kamery)

Návod k použití:

Zapojení zařízení do elektrorozvodné sítě

Kameru zapojte to elektrorozvodné sítě přes síťový adaptér s kabelem, který je součástí balení kamery. Kameru lze také přiloženým kabelem připojit do USB slotu.

Stahování aplikace eWeLink a spárování s telefonem

Aplikaci vyhledejte v Google Play (Android) /Apple Store (iOS). Poté budete vyzváni k registraci pomocí emailové adresy, která bude následně ověřena. Aplikaci je po instalaci možno přepnout do češtiny. Aplikaci je možné si stáhnout přes následující QR kód (pro Android i iOS):



Pro úspěšné přidání chytrého zařízení do aplikace eWeLink musí být splněny následující podmínky:

A) Váš mobilní telefon je připojen k wifi síti o frekvenci 2,4GHz. V případě, že jste připojeni k jiné síti (5Ghz, 3G, LTE,...) spárování nebude možné. Po spárování je telefon možno vrátit na libovolnou síť. V průběhu párování chytrého zařízení musí být mobilní telefon připojen na jediný zdroj internetu, a to 2,4GHz wifi.

1) Některé novější typy mobilních telefonů samy přepínají mezi frekvencí 2,4GHz a 5GHz wifi. Při párovacím procesu chytrého zařízení je to zásadní překážka. Pokud je možnost (v nastavení telefonu) vypnout pro chvíli párování frekvenci 5GHz, vypněte ji. U některých telefonů tato možnost není. Vzhledem k tomu, že na 2,4GHz wifi telefon musí být připojen pouze při párování, ale poté při používání funguje i na 5GHz, je řešení následující: Na jiném (ideálně starším, ty funkce přepínání mezi sítěmi neměly) telefonu nainstalujte eWeLink, přihlašte se pod svým jménem a heslem a spárujte zařízení na tomto telefonu. Poté se odhlašte z eWeLink účtu v tomto telefonu a přihlašte se opět stejným jménem a heslem na svém běžném telefonu. Chytré zařízení v aplikaci již uvidíte připárované (páruje se k Vašemu eWeLink účtu, ne k telefonu).

2) Některé typy mobilních telefonů přepínají mezi sítí GSM a wifi. Nepřipojují se primárně k wifi, pokud je dostupná. V tomto případě vypněte po čas párování mobilní data. Po úspěšném připárování mobilní data opět zapněte.

B) Sonoff GK-200-MP2-B se fyzicky nachází v blízkosti Vašeho telefonu (cca do 1 metru). Po úspěšném spárování bude samozřejmě možné kameru ovládat na dálku odkudkoli.


C) Váš router podporuje MAC adresu.

Zde je podrobný piktoGRAFICKÝ návod, který Vás provede párovacím procesem:

Add Camera



Download the eWeLink APP



Power on. A voice prompt indicates that it turns on successfully



Tap "+" on the APP to add the camera after you hear "please use mobile phone for Wi-Fi configuration"

Zapojte kameru. Hlasový signál potvrdí, že bylo zapojení úspěšné.

Po zvukovém pokynu „Please use mobile phone for wi-fi configuration“ tapněte v aplikaci eWeLink na + neboli Přidat zařízení.



Vyberte z nabídky: Sound pairing.

Potvrďte, že zazněl zvukový signál.

Zadejte jméno a heslo Vaší wifi, tapněte na Next.

Vyčkejte na spárování.

Chytré zařízení v aplikaci pojmenujte dle potřeby.

Po prvním připojení může trvat až několik minut, než se zařízení správně připojí k síti. Do té doby bude v aplikaci eWeLink indikováno jako „Offline“.

Po správném spárování se zařízení objeví v aplikaci eWeLink v seznamu zařízení a nyní je možné jej ovládat. Pokud jste jej nepřejmenovali, zobrazuje se v seznamu jako Moje zařízení.

Ovládání zařízení v aplikaci

V seznamu připárovovaných zařízení zvolíme „Moje zařízení“ (pokud jsme si zařízení již přejmenovali, tak jeho nové označení).

Dole na liště je nabídka: Snapshot (pořízení snímku z obrazovky), Nahrát video, Rotace kamery, Hovořit a Sdílit

Sdílení:

Zařízení je možné sdílet s jinými uživateli aplikace eWeLink (například s ostatními členy domácnosti). Každý uživatel musí mít vytvořen vlastní účet. Přihlášení do více aplikací pod jedním účtem není možné. Ke sdílení zařízení slouží tlačítko „Share/Sdílet“ a zadání emailové adresy dalšího uživatele. Mobilní telefon, se kterým zařízení spárujeme, je jeho „vlastníkem“ a pouze tento vlastník je oprávněn provést nasdílení dalším uživatelům.

Vymazání zařízení z telefonu

Pokud je zařízení spárováno s aplikací v mobilním telefonu, nelze jej dále párovat s jiným telefonem. Pokud se chystáte zařízení předat do užívání jinému uživateli (např. prodat), je nutné jej nejprve vymazat z Vaší aplikace. V případě reklamace nebo vrácení zařízení je bezpodmínečně nutné jej před odesláním vymazat z aplikace. V opačném případě nelze reklamaci nebo vrácení akceptovat.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka na všechna zařízení je pro koncové uživatele v délce 24 měsíců od zakoupení.

Prodejce ani výrobce nenesou odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. V případě reklamace nejprve postupujte podle popisu vymazání modulu z telefonu.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů



Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný elektrovýrobek nesmí být dle směrnice 2012/19 EU vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdaný na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



EU Prohlášení o shodě

Prodejce prohlašuje, že zařízení na základě své koncepce a konstrukce odpovídá příslušným požadavkům Evropské unie.